Belegung Radio-Anschlussstecker bei werksseitiger Radiovorbereitung TT 8N 6/2004

Mehrfachsteckverbindung achtpolig braun:

- 1 Lautsprecher hinten rechts +
- 2 Lautsprecher hinten rechts -
- 3 Lautsprecher vorne rechts +
- 4 Lautsprecher vorne rechts -
- 5 Lautsprecher vorne links +
- 6 Lautsprecher vorne links -
- 7 Lautsprecher hinten links +
- 8 Lautsprecher hinten links -

Mehrfachsteckverbindung achtpolig schwarz:

- 1 nicht belegt
- 2 nicht belegt
- 3 nicht belegt
- 4 nicht belegt
- 5 nicht belegt
- 6 Beleuchtung Schalter (Klemme 58s)
- 7 Batterie + (Klemme 30)
- 8 Masse (Klemme 31)

Zusätzlich ist natürlich auch eine Antennenleitung, die im Radio-Einbauschacht endet, mit vorbereitet.

Diese FAQ dient nur als Hilfsmittel. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden, die anhand dieser FAQ eventuell entstehen mögen.

Viel Spaß beim Basteln wünscht

A4Avanti aka Frank